

Technical Data

Ear 2



In-Ear-Set (hören und sprechen über das Ohr)

- Anschluss an alle gängigen analogen Funkgeräte
- kleiner Ohrhörer dient als Mikrofon und Lautspreche
- robuste, großflächige PTT-8 Sendetaste aus schlagfestem Kunststoff
- 180° drehbare Kleiderklammer
- Ohrhänger, gelochter Ohrstöpsel mit Adapter, Ohrlive
- nicht digitalfunkfähig

Technische Daten

Mikrofon:

Arbeitsprinzip:	siehe Ohrhörer
Richtcharakteristik:	k.A.
Impedanz:	siehe Ohrhörer
Empfindlichkeit:	k.A.
Frequenzgang:	siehe Ohrhörer

Lautsprecher (Ohrhörer):

Arbeitsprinzip:	magnetisch
Impedanz:	250 Ohm bei 1 mW / 1 kHz
Kennschalldruckpegel:	max. 117 dB
Frequenzgang:	100 Hz – 4 kHz

Sendetaste (PTT-8):

Gehäuse:	schlagfestes Kunststoffgehäuse, schwarz, mit Kleiderclip
Lebensdauer Taster:	mindestens 1.500.000 Schaltzyklen
Schutzklasse:	IP54

Sonstige Angaben:

Betriebsspannung:	3 - 16 V
Stromaufnahme:	2 mA
Temperaturbereich:	-20°C bis +70°C
Gewicht:	118 g (inklusive PTT-Taste, ohne Stecker)

